

LKM-V elektromosan reteszelt menekülő(vészkijárat) kapu

Műszaki adatok:

tápfeszültség:	240VAC, 40W
működtetés:	potenciál független kontaktus
telepítés:	Ø125 mm osztókörön, 4 db M10 csavarral vagy Ø150 mm osztókörön 3db M10 csavarral
kábelbevezetés:	a rögzítő talpon keresztül
befoglaló méret:	Ø108 mm * 1000mm ház, 700mm-900mm-s karral

Vezérlési mód

A kapuba szerelt retesz mágnes alap esetben folyamatosan húzva tart.
Amennyiben a tápfeszültség megszűnik vagy a tűzjelző ill. beléptető rendszertől egy bontó kontaktus érkezik, akkor a kapu automatikusan, rugóerő ellenében kinyílik.
A tápfeszültség visszatérése estén a kaput kézzel alaphelyzetbe kell állítani.

Működési tartomány: egyirányú , 90°

Kivitel: - rozsdamentes kivitel